


Equipo monedero M-300



*Desde 1914
al servicio del mundo del pesaje.*



Prestaciones

- ✓ El equipo monedero puede funcionar de 3 formas diferentes:
 - Como báscula con monedero que imprime el ticket.
(Hay que pagar para poder realizar la pesada)
 - Como báscula sin monedero que imprime el ticket.
(No hay que pagar para poder realizar la pesada)
 - Como báscula normal.
(Aparece el peso continuamente)
- ✓ Posibilidad de realizar pesadas nocturnas:
 - Al detectar peso en la plataforma se enciende la luz del visor del frontal.
- ✓ Programación del membrete de la cabecera del ticket:
 - Se pueden programar hasta 14 líneas de 24 caracteres cada una.
- ✓ Programación de la fecha y la hora:
 - Cambio del día, mes, año, hora, minutos y segundos.
- ✓ Programación del precio de la pesada:
 - El precio de la pesada puede ser variable, distintos precios por pesadas según diferentes pesos.
 - Se pueden introducir hasta 10 rangos de precios según la pesada.
- ✓ Listado y programación de los precios por pesada:
 - Permite imprimir los distintos precios por pesada.
- ✓ Listado del total y subtotal del dinero recaudado:
 - Permite conocer el dinero recaudado hasta una fecha.
Después este contador se pone a cero.
- ✓ Luz indicadora de que no hay peso en la plataforma:
 - Si la báscula no tiene peso en la plataforma lo indica con una luz a través del visor interior.
- ✓ Cortador automático de papel:
 - El cortador actúa automáticamente cada vez que se imprime un ticket.
- ✓ Admisión de distintos tipos de monedas:
 - El monedero admite monedas de 5,10, 20 y 50 céntimos de euro y de 1 y 2 euros.
- ✓ Puerta trasera de acceso:
 - Da acceso al cambio de cinta de impresora, rollo de papel, programación y recogida de dinero.
Convenientemente sellado para impedir el uso fraudulento.
- ✓ Autocero inicial de 5000 kg al encender la máquina.
- ✓ El mínimo para que pida dinero es de 500 kg.
- ✓ Posibilidad de conectarlo con un ordenador:
 - Dependiendo del modelo puede conectarse con un ordenador u otro periférico que lleve salida RS-232.
- ✓ Conectable a distintos modelos y marcas de básculas funcionando como repetidor de peso con funciones de monedero.

Descripción

- ✓ Esta formado por una robusta caja de acero inoxidable que contiene una puerta trasera por la que se accede a las teclas y visor de programación, rollo de papel, cortador y dinero.
- Dentro de la caja interior se encuentran los circuitos electrónicos de control y pesaje.
- ✓ Alcance: 60.000 kg.
- ✓ Fracción mínima de 10 o 20 kg.
- ✓ Clase de precisión III.
- ✓ Conexión a red de 220 V, 50 Hz.

Fácil Colocación

- ✓ El equipo monedero va colocado embreado directamente en la pared a dos angulares, lo cual facilita enormemente el montaje del mismo. Una vez embreado ya se puede atornillar el equipo que quedará fuertemente sujeto y listo para ser utilizado
- Se adjunta hoja explicativa del montaje.
- ✓ Las dimensiones del agujero necesario en pared para el posterior empotramiento del monedero a instalar son:

550 mm., de ancho x 420 mm., de alto

Tickets y listados

Auto. De Orrios
(Teruel)
Matricula

Artículo:

Cliente:

Destino:

Bruto:

Tara:

Neto:

HORA: 04:17
FECHA: 22/11/01

PESO: 10.700 kg

PRECIO: 10.00 Eur

PRECIOS POR PESADA

PESO	PRECIO
23500 kg	10.00 Eur
10000 kg	2.25 Eur
1200 kg	0.75 Eur

HORA: 4:32
FECHA: 22/11/01

DINERO ACUMULADO

HORA: 04:28
FECHA: 22/11/01

SUBTOTAL: 203.15 Eur

TOTAL : 203.15 Eur